

LOXEAL İSTANT 25

Etil Siyanoakrilat bazlı ortadan yükseğe vizkositeli, hızlı yapıştırıcı. Orta bağlantı zamanı. Lastik, metal, plastik, seramiklerin düzensiz yüzeylerinin bağlantısı için dizayn edilmiştir.

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Bileşen	: Etil siyanoakrilat
Vizkosite (25°C mPa.s)	: 350 - 450
Renk	: Şeffaf
Özgül Ağırlık (25°C-g/ml)	: 1,07
Alevlenme Noktası	: + 87°C
Raf Ömrü (20 °C)	: Orjinal paketin de 12 ay
Maksimum boşluk doldurma	: 10 - 150 mikron
Çalışma Isı Aralığı (°C)	: -50 / + 80

KURUMA ÖZELLİKLERİ

Kuruma oranı, kullanılan malzemeye, boşluğa, sıcaklığa ve çevresel neme bağlıdır.

Malzeme Plastikler	Sabitlenme süresi
PVC	3 - 10 sn
ABS	10 - 30 sn
Fenolik	5 - 20 sn
Metaller	
Çelik	10 - 30 sn
Alüminyum	5 - 15 sn
Çinko	30 - 90 sn
Çeşitli Malzemeler	
Neoprin (NBR)	< 5

Sabitlenme zamanı istenilenden uzun olduğunda, Loxeal Aktivatör 9'u tavsiye ediyoruz. PE, PP, silikon lastik veya PTFE malzeme kullanımı durumunda, Pimer 7 her zaman tavsiye edilir.

KURUMA ÖZELLİKLERİ

Germe Mukavemeti ASTM D 2095 (N//mm ²)	: 18 - 23
Kesme Mukavemeti (ASTM D-2095)(N//mm ²)	: 13 - 18
Darbe Mukavemeti ASTM D 950 (N.mm/ mm ²)	: 15 - 20
Yumuşama aralığı	: 160°C – 170°C
Kırılma endeksi n ²⁰ D	: camla aynı
Elektriksel direnç DIN 53482 (Ω.mm)	: >10 ¹⁵
Dielektrik Mukavemet ASTM D 149 (kV/mm)	: 25
Dielektrik Değişmezi (sabit) DIN 53483 (1MHz)	: 5,2

GÜVENLİK

Malzeme Güvenlik Data Sheet' ini inceleyin.

KULLANIM TALİMATI

Yapıştırmadan önce parçaları Loxeal temizleyici Pull-10 ile temizleyin. Taşan ürün, Loxeal CA çıkartıcıyla temizlenebilir.

SAKLAMA

20°C' yi geçmeyen oda sıcaklığında serin ve kuru bir ortamda tutun. En iyi raf ömrü içi, ürünü +3 /+8 °C'lik buzdolabında tutun. Bulaşmayı önlemek için, konteynırları kullanılmış ürün ile tekrar doldurmayın. Uygulama, saklama ve muhafaza hakkında daha fazla bilgi için Loxeal Teknik servisiyle temasa geçin.

NOT

Buradaki bilgiler, Loxeal laboratuvarlarında elde edilmiştir, sadece bilgi amaçlıdır. Loxeal' in kontrolü altında olmayan metotlardan dolayı, elde edilen sonuçların sorumluluğunu Loxeal üstüne alamaz. Buradaki ürünün, kullanıcının amacına uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır. Loxeal, satıştan ve kullanımdan doğan, ticarete uygunluk veya belirli amaca uyum garantisi dahil, ifade veya ima edilen bütün garantileri onaylamaz. Loxeal, maddi dahil hiçbir zararın sorumluluğunu kabul etmez.